

NETGEAR GS116PP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS116PP-100EUS

Nombre del producto : GS116PP



NETGEAR GS116PP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 54 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Consumo energético	200 W
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos e Interfaces		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	183 W
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Disipación del calor	680,58 BTU/h
Diseño		Peso y dimensiones	
Montaje en rack *	✓	Ancho	286 mm
Color del producto	Negro	Profundidad	102 mm
Indicadores LED	✓	Altura	27 mm
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)	Peso	880 g
Desempeño		Aprobaciones reguladoras	
Tamaño de buffer	1000 KB	Certificación	CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1
Tiempo medio entre fallos	2088514 h		
Control de energía		Datos logísticos	
Fuente de energía *	DC/PoE	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Voltaje de entrada DC	54 V		
Corriente de entrada	3.7 A		



0606449133332



606449133332

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.