

CyberPower OR1000ERM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 6 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OR1000ERM1U

Nombre del producto : OR1000ERM1U

CyberPower OR1000ERM1U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3,5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 14 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Plata, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, RCM

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a media carga	14 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Potencia de salida *	600 W	Batería hot-swap	✓
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	165 V	Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Voltaje de entrada de operación (max) *	271 V	Material de la carcasa	Metal
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Capacidad del rack	1U
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Longitud de cable	1,83 m
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Color del producto *	Plata
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Indicadores LED	Operación
Máxima corriente	10 A	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	810 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Factor de poder	0,6	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Protección de sobrecarga	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Alarma(s) audibles	✓	Aprobaciones reguladoras	
Modos de alarma audibles	Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Certificados de conformidad	RoHS
Puertos e Interfaces		Certificación	CE, EAC, RCM
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Contenido del embalaje	
Conector	C14 acoplador	Cables incluidos	Cable USB
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	433 mm
Puerto serial	1	Profundidad	389 mm
Puertos de módem (RJ-11)	1	Altura	44 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso	13,7 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	545 mm
Numero de baterías soportadas	1	Profundidad del paquete	515 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,5 min	Altura del paquete	158 mm
		Peso del paquete	17,4 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4712856274301

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.