

ASUS PRIME A620M-A-CSM AMD A620 Zócalo AM5 micro ATX


Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1F10-M0EAYC

Nombre del producto : PRIME A620M-A-CSM



ASUS PRIME A620M-A-CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Interno I/O	
Fabricante de procesador *	AMD	Conector TPM	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Conector eléctrico de 12 V	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series	Conector para tiras LED RGB	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5		
Memoria		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Número de ranuras de memoria *	4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Canales de memoria	Doble canal	Puerto de ratón PS/2	1
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Número de puertos HDMI *	1
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	6400 MHz	Cantidad de DisplayPorts	1
Memoria interna máxima *	128 GB	Salidas para auriculares	1
Memoria sin buffer	✓	Entrada de línea	✓
Reguladores del almacenaje		Micrófono, jack de entrada	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD		
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Conexión	
Número de HDDs soportados	4	Ethernet	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Compatibilidad con RAID	✓	Wifi *	✗
Niveles RAID	0, 1, 10	Características	
Gráficos		Chipset *	AMD A620
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interno I/O		Componente para *	PC
USB 2.0, conectores *	2	Factor de forma *	micro ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Familia del chipset *	AMD
Número de conectores SATA III *	4	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
S/PDIF, conector de salida	✓	Ranuras de expansión	
		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conector de audio en panel frontal	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de panel delantero	✓	BIOS	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Empaquetado	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho del paquete	275 mm
Número de conectores COM	1	Profundidad del paquete	275 mm
		Altura del paquete	67,5 mm
		Peso del paquete	1,36 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	43 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA



4711387176405



0197105176409



197105176409

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.