

ASUS PROART B760-CREATOR WIFI Intel B760 LGA 1700 ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1FY0-M1EAY0

Nombre del producto : PROART B760-CREATOR
WIFI

ASUS PROART B760-CREATOR WIFI. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Componente para: PC, Factor de forma: ATX, Familia del chipset: Intel



| Procesador | | Interno I/O | |
|--|---|--|--|
| Fabricante de procesador * | Intel | Conector eléctrico de 12 V | ✓ |
| Socket de procesador * | LGA 1700 | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Procesador compatible * | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | Cantidad de puertos USB 2.0 * | 4 |
| Memoria | | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 4 |
| tipos de memoria compatibles * | DDR5-SDRAM | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 |
| Número de ranuras de memoria * | 4 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | Número de puertos HDMI * | 1 |
| Canales de memoria | Doble canal | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC | Entrada de línea | ✓ |
| Memoria interna máxima * | 192 GB | Micrófono, jack de entrada | ✓ |
| Memoria sin buffer | ✓ | Puerto de salida S/PDIF | ✓ |
| Reguladores del almacenaje | | Conexión | |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, SATA III | Ethernet | ✓ |
| Número de HDDs soportados | 4 | Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 | Wifi * | ✓ |
| Compatibilidad con RAID | ✓ | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Gráficos | | Bluetooth | ✓ |
| Soporte para proceso paralelo * | No compatible | Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Interno I/O | | Características | |
| USB 2.0, conectores * | 2 | Chipset * | Intel B760 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1 | Canales de salida de audio * | 7.1 canales |
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 | | |

| Interno I/O | | Características | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| Número de conectores SATA III * | 4 | Componente para * | PC |
| Conector de audio en panel frontal | ✓ | Factor de forma * | ATX |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ✓ | Familia del chipset * | Intel |
| Conector de ventilador CPU | ✓ | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 4 | Ranuras de expansión | |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ✓ | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Número de conectores COM | 1 | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Conector TPM | ✓ | Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| Encabezados Thunderbolt | 1 | BIOS | |
| | | BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| | | Peso y dimensiones | |
| | | Ancho | 305 mm |
| | | Profundidad | 244 mm |

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.