
ASUS PRIME A620AM-A-CSM AMD A620A Zócalo AM5 micro ATX





Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1MY0-M0EAYC

Nombre del producto : PRIME A620AM-A-CSM

ASUS PRIME A620AM-A-CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD

Procesador	
Fabricante de procesador *	AMD
Socket de procesador *	Zócalo AM5
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5

Memoria	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM
Número de ranuras de memoria *	4
Tipo de ranuras de memoria	DIMM
Canales de memoria	Doble canal
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC
Memoria interna máxima *	256 GB
Memoria sin buffer	✔

Reguladores del almacenaje	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III
Número de HDDs soportados	4
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6
Compatibilidad con RAID	✔
Niveles RAID	0, 1, 5, 10

Gráficos	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible

Interno I/O	
USB 2.0, conectores *	2

Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Puerto de ratón PS/2	1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Número de puertos HDMI *	1
Cantidad de DisplayPorts	1

Conexión	
Ethernet	✔
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Wifi *	✘

Características	
Chipset *	AMD A620A
Canales de salida de audio *	7.1 canales
Componente para *	PC
Factor de forma *	micro ATX
Familia del chipset *	AMD
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11

Ranuras de expansión	
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número de ranuras M.2 (M)	2
Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0

Interno I/O	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Número de conectores SATA III *	4
S/PDIF, conector de salida	✔
Conector de audio en panel frontal	✔
Conector de panel delantero	✔
Conector de potencia ATX (24 pines)	✔
Conector de ventilador CPU	✔
Número de conectores para ventiladores de CPU	1
Número de conectores a ventilador de chasis	2
Conector de energía EPS (8-pin)	✔
Número de conectores COM	1
Conector TPM	✔
Conector eléctrico de 12 V	✔
Conector para tiras LED RGB	✔
Número de conectores para tiras LED RGB	3

Ranuras de expansión	
Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0

BIOS	
Tipos de BIOS *	UEFI AMI
BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s

Empaquetado	
Ancho del paquete	275 mm
Profundidad del paquete	275 mm
Altura del paquete	67,5 mm
Peso del paquete	1,1 kg

Peso y dimensiones	
Ancho	244 mm
Profundidad	244 mm

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	SATA
Tornillos incluídos	✔

4711636234405

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date