

GIGABYTE B850M DS3H Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B850M DS3H

Nombre del producto : B850M DS3H Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, USB 3.2 Gen 2

- Fases Digitales VRM de 8+2+2 con DrMOS
 - Doble Canal DDR5: 4*DIMMs
 - PCIe Gen5 x16 con Slot PCIe UD y EZ-Latch
 - M.2 Gen5 con Disipador de Calor M.2, Disipador de Calor MOSFET
 - LAN 2.5GbE, Q-Flash Plus
- B850M DS3H Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B850M DS3H Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, 16+2+2 fases VRM digitales, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Versión HDMI	2.1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Cantidad de DisplayPorts	2
		Versión de DisplayPort	2.1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Salidas para auriculares	1
		Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria		Conector para antena WiFi-AP	2
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	4	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz	Chipset *	AMD B850
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8200 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC897
Memoria interna máxima *	256 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria sin buffer	✓	Color del producto	Marrón
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Reguladores del almacenaje		Componente para *	PC
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Factor de forma *	micro ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Familia del chipset *	AMD
Número de HDDs soportados	4	Alimentación	ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Compatibilidad con RAID	✓	Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 10	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	2
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
HDCP	✓	Interno I/O	
Versión DirectX	12.0	USB 2.0, conectores *	2

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	25110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Cantidad total de conectores SATA	4	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Botón de limpieza CMOS	✓
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Datos logísticos	
Conector TPM	✓	País de origen	China
Cabecera de puerto serie	1	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector eléctrico de 12 V	✓	Batería	
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de la batería	3 g
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ancho del paquete	270 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Profundidad del paquete	268 mm
		Altura del paquete	68 mm
		Peso del paquete	1,34 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,14 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.