

ASUS PRIME B450-PLUS AMD B450 Zócalo AM4 ATX**Marca :** ASUS**Código del producto:** 90MBOYN0-M0EAY0**Nombre del producto :** PRIME B450-PLUS

ASUS PRIME B450-PLUS. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Soporte para proceso paralelo: CrossFireX, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles. Versión HDMI: 2.0b. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Procesador compatible *	AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series	Puerto de ratón PS/2	1
Máx.número de procesador SMP	1	Versión HDMI	2.0b
Memoria		Cantidad de puertos DVI-D *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	4	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Compatibilidad de ECC	ECC	Conexión de redes	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,3000,3200 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	64 GB	Chipset *	AMD B450
Memoria sin buffer	✓	Chip de sonido	Realtek ALC887-VD2
Gráficos		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Soporte para proceso paralelo *	CrossFireX	Componente para *	PC
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Factor de forma *	ATX
Interno I/O		Familia del chipset *	AMD
USB 2.0, conectores *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	6	PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras	3
Conector de audio en panel frontal	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	1
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓		

Interno I/O		BIOS	
Número de conectores de poder EATX	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Versión ACPI	6.1
Número de conectores COM	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	3.1
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Datos logísticos	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ancho	305 mm
		Profundidad	234 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Manual de usuario	✓
		Controladores incluidos	✓



4718017075671

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.