

ASUS PRO Q570M-C/CSM Intel Q570 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX



Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1700-M0EAYC

Nombre del producto : PRO Q570M-C/CSM

ASUS PRO Q570M-C/CSM. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III. Máxima resolución: 4096 x 2304 Píxeles. Versión HDMI: 1.4/2.0

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	4
Socket de procesador *	LGA 1200 (Socket H5)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®	Puerto de ratón PS/2	2
Máx.número de procesador SMP	1	Número de puertos HDMI *	1
Memoria		Versión HDMI	1.4/2.0
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Cantidad de DisplayPorts	2
Número de ranuras de memoria *	4	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Conexión	
Canales de memoria	Doble canal	Ethernet	✓
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,2933,3200 MHz	Controlador LAN	Intel® I219-V
Memoria interna máxima *	128 GB	Conexión de redes	✓
Memoria sin buffer	✓	Wifi *	✗
Reguladores del almacenaje		Características	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Chipset *	Intel Q570
Gráficos		Chip de sonido	Realtek ALC897
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Máxima resolución	4096 x 2304 Píxeles	Componente para *	PC
Interno I/O		Factor de forma *	micro ATX
USB 2.0, conectores *	2	Familia del chipset *	Intel
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64
Número de conectores SATA III *	6	Ranuras de expansión	
conector de audio	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras x16 PCI Express	1
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS	
		BIOS, tamaño de memoria	192 MB/s
		Jumpers Clear CMOS	✓

Interno I/O		Datos logísticos	
Conector de instrusión a chasis	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso y dimensiones	
Número de conectores COM	2	Ancho	244 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Profundidad	244 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Altura	51 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Otras características	
		Peso	634 g



4711081165248

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.