

CyberPower CPS1500PIE sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1,5 kVA 1050 W 3 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: CPS1500PIE

Nombre del producto : CPS1500PIE

CyberPower CPS1500PIE. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1050 W. Tipo de salida AC: Terminal, Tipo F, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 200 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Torre, Color del producto: Amarillo, Tipo de visualizador: LCD. Certificación: CE



① Power On/Off switch
② Power On indicator
③ Display Select
④ LCD Display

Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Número de salidas tipo F	2
Potencia de salida *	1050 W	Batería	
Forma de onda *	Seno	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de entrada de operación (min) *	140 V	Capacidad de la batería	200 Ah
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Voltaje de la pila	12 V
Frecuencia de entrada *	45/65 Hz	Numero de baterías soportadas	10
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Corriente de carga	20 A
Voltaje de operación de salida (max)	220 V	Batería hot-swap	✓
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Prueba de baterías automática	✓
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Diseño	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Factor de forma *	Torre
Tiempo de respuesta	10 ms	Color del producto *	Amarillo
Número de fases de salida	1	Tipo de visualizador	LCD
Apagado de emergencia	✓	Indicadores LED	Poder
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Polaridad inversa	Certificación	CE
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Administración basada en web	✗	Manual de usuario	✓
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Cambio de batería	Peso y dimensiones	
		Ancho	261 mm
		Profundidad	206 mm
		Altura	325 mm
		Peso	18,6 kg
		Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja

Características		Otras características	
Auto-rearranque	✓	Tipo de protección de entrada requerida	Interruptor automático de 3 polos o Disyuntor de 3 polos
Puertos e Interfaces		Derivación	Yes
Tipo de salida AC	Terminal, Tipo F		



4712364141904

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.